

IP камера
SPIP-2B121IR-1P



Full HD

Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации оборудования необходимо обращаться в организацию ООО «Смартпроект». Телефон/факс: (8-017) 290 84 48

Общие сведения

IP камера день/ночь.

Технические характеристики

ПЗС-матрица	1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица
Чувствительность	от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл)
Электронный затвор	авто/ручной
Широкий динамический диапазон (WDR)	да
Цифровое шумоподавление (DNR)	да
Функция Defog (F-DNR)	да
Тип объектива	f=2.8~12мм (85°~30°)
Тип переключения	механический ИК-фильтр
Режим переключения	автоматически, вручную, по времени
Разрешение потока видео	1920x1080, 1280x960, 720x480
Скорость отображения	до 25к/с (все разрешения)
Режим нескольких потоков	2 потока
Формат видео	H.264/JPEG/ AVI/MJPEG,
Поддержка сетевых протоколов	ONVIF (2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, FTP, DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P
Конфигурация камеры	браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari)
Приватные зоны	3
Детекция движения	Да
Реакция на тревожные события	email, FTP, пост-тревожная запись в AVI формате
Количество LED	4
Дальность	60 м
Угол свечения	90°
Класс защиты	IP 66
Корпус	металл
Питание	12В, 1000мА PoE
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C

Хранение и транспортирование

Транспортирование продукта может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующим на данном виде транспорте. Климатические условия транспортирования:
- температура -20 - +60
- влажность 95%

Изготовитель

ООО «Смартпроект», РБ

Комплект поставки

- камера	1 шт
- паспорт	1 шт
- крепежный набор	1 шт

Содержание драгоценны металлов

В паспортных данных завода-изготовителя сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие по вине установщика или пользователя, при несоблюдении ими правил установки, эксплуатации или обслуживании прибора, а также при воздействии форс-мажорных факторов (перепады напряжения сети, грозовые разряды, механические повреждения, залив водой). Гарантия также не распространяется на оборудование без паспорта.

Отметка о продаже