

**IP камера**  
**SPIP-1B120IR-1**



**Техническая поддержка:**

При возникновении вопросов по эксплуатации оборудования необходимо обращаться в организацию ООО «Смартпроект». Телефон/факс: (8-017) 290 84 48

### Общие сведения

Цилиндрическая IP камера день/ночь.

### Технические характеристики

ПЗС-матрица	1/3" SONY Low Illumination CMOS-матрица
Чувствительность	0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл)
Электронный затвор	авто/ручной
Широкий динамический диапазон (WDR)	да
Цифровое шумоподавление (DNR)	да
Функция Defog (F-DNR)	да
Тип объектива	f=3.6мм (73°)
Тип переключения	механический ИК-фильтр
Режим переключения	автоматически, вручную, по времени
Разрешение потока видео	1280x960, 720x480
Скорость отображения	25 к/сек для каждого разрешения
Режим нескольких потоков	2 потока
Формат видео	H.264/JPEG/ AVI/MJPEG,
Поддержка сетевых протоколов	ONVIF(2.4), CP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, P2P,
Конфигурация камеры	браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari)
Приватные зоны	3
Детекция движения	Да
Реакция на тревожные события	email, FTP, пост-тревожная запись в AVI формате
Количество LED	2
Дальность	30 м
Угол свечения	90°
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP 66
Питание	12В, 700мА
Рабочая температура	-20°C ~ 60°C

### Хранение и транспортирование

Транспортирование продукта может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующим на данном виде транспорте. Климатические условия транспортирования:

- температура -20 - +60
- влажность 95%

### Комплект поставки

- |                   |      |
|-------------------|------|
| - камера          | 1 шт |
| - паспорт         | 1 шт |
| - крепежный набор | 1 шт |

### Изготовитель

ООО «Смартпроект», РБ

### Содержание драгоценны металлов

В паспортных данных завода-изготовителя сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие по вине установщика или пользователя, при несоблюдении ими правил установки, эксплуатации или обслуживании прибора, а также при воздействии форс-мажорных факторов (перепады напряжения сети, грозовые разряды, механические повреждения, залив водой). Гарантия также не распространяется на оборудование без паспорта.

### Отметка о продаже